

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



VX 8619.500

Schwenkrahmen, klein

Stand: 27.09.2024 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.500 - Schwenkrahmen, klein für VX, VX SE, AX, 600 mm und 800 mm breite Schränke

Zur Montage von 482,6 mm (19")-Einbaukomponenten.



Eigenschaften

| | |
|-----------------------|---|
| Best.-Nr. | VX 8619.500 |
| Produktbeschreibung | Zur Montage von 482,6 mm (19")-Einbaukomponenten. |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Lieferumfang | 2 Scharniere 130° Inkl. Vorreiber mit Doppelbart-Verschluss-Einsatz Material zur Befestigung am Einbausatz |
| Hinweis | Zum Arretieren des geöffneten Schwenkrahmens wird die Schwenkrahmen-Arretierung benötigt Je nach Ausbausituation werden System-Chassis 23 x 64 mm benötigt In VX SE am Schrankprofil in Verbindung mit Adapterschiene VX Für weitere Ausbaumöglichkeiten siehe "Technik im Detail" |
| Hinweis zur Best.-Nr. | Für Einbau in AX wird zusätzlich das Einbaukit AX benötigt |
| Passend für | Gehäusetyp: VX VX SE AX Breite: = 600 mm = 800 mm Höhe: ≥ 380 mm |

Eigenschaften

| | |
|------------------------|-------------------|
| Passend für Gehäusetyp | VX VX SE |
| Höheneinheiten | 3 HE |
| Passend für Gehäusetyp | VX VX SE AX |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Gewicht/VE | 4,6 kg |
| Nettogewicht | 2.4 |
| Bruttogewicht | 2.681 |
| Zolltarifnummer | 94039910 |
| EAN | 4028177919563 |
| ETIM 7.0 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |