

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2500.600

Anschlusszubehör für Eigenkonfektionierung

Stand: 18.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.600 - Anschlusszubehör für Eigenkonfektionierung für Systemleuchte LED, Stecker/ Buchse

Eigenschaften

Best.-Nr.	SZ 2500.600
Ausführung	Buchse, 3-polig
Nenn-Querschnitt	1,5 mm ²
Abmessung	Breite: 17,9 mm Höhe: 14 mm Tiefe: 63,6 mm
Anschluss von Rundleitern, eindrätig	0,25 - 1,5 mm ²
Anschluss von Rundleitern, eindrätig	AWG 16 - AWG 22
Anschluss von Rundleitern, mehrdrätig	0,25 - 1 mm ²
Anschluss von Rundleitern, mehrdrätig	AWG 18 - AWG 22
Bemessungsbetriebsspannung	100 V - 240 V
Verpackungseinheit	5 Stück
Gewicht/VE	0,075 kg
Zolltarifnummer	85369095
EAN	4028177918733
ETIM 7.0	EC000458
ECLASS 8.0	27440314

Approbationen

Approbationen	UR + C-UR (recognized)
Erklärungen	Herstellereklärung Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK
