

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 9635.383 Geräteadapter

Stand: 02.09.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.383 - Geräteadapter 1-polig

Zum Aufbau von Schalt- und Schutzgeräten.

## Eigenschaften

Best.-Nr.	SV 9635.383
Ausführung	L3
Funktionsweise	Für die mechanische Befestigung und direkte Kontaktierung elektrischer Betriebsmittel auf dem Board
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe	RAL 7035
Hinweis	Je nach gewünschtem Phasenanschluss werden unterschiedliche Adapterausführungen benötigt Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
Bemessungsstrom max.	63 A
Bemessungsbetriebsspannung	690 V (AC), 1~
Anzahl Pole	1-polig
Anschlussleitungen (AWG)	AWG 8
Länge Anschlussleitung	100 mm
Tragschienen Anzahl/Höhe	1 / 10 mm
Tragschienen-Typ	fest
Abmessung	Breite: 18 mm Höhe: 160 mm Tiefe: 35 mm
Verpackungseinheit	6 Stück
Gewicht/VE	0,438 kg
Kupferanteil (kg/Stück)	0.026
Zolltarifnummer	85369095

# Eigenschaften

---

EAN	4028177934573
ETIM 7.0	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

---

# Approbationen

---

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

---